

单节电池 5.7W 内置升压 D/AB BF类音频功率放大器

功能

- XA9706C是一款单声道 D/AB 类可选式BF类音频功率放大器，最大能够给 4Ω 负载的喇叭提供持续的5.7W 的功率。其低噪声脉宽调制架构，减少了外部元器件数量，电路板面积的消耗，系统的成本，简化了设计。
- XA9706C 采用 ESOP8 封装，其额定的工作温度范围为 -40℃至85℃，特别适合用于大音量、小体积的便携系统中。XA9706C 内部具有过热自动关断保护机制；反馈电阻内置，通过配置外围参数可以调整放大器的电压增益及最佳音质效果，方便应用，是您 USB 低音炮、收音机外放、MP3 播放器、拉杆音响及扩音器完美的解决方案。

特性

- 效率高达 76%
- 对 FM 无干扰，高效率，音质优
- AB/D 类切换
- 5.7W 输出功率 (5.7% THD, 4Ω 负载)
- 宽工作电压范围：3V-5.5V

- 优异的上掉电pop 声抑制
- 差分输入，共模抑制噪声
- 不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网络
- 单位增益稳定
- 过热保护，过流以及欠压保护
- 采用ESOP8 封装
- 供电VDD=3.7V、升压 PVDD=7.5V
Po=4.5W, RL=4Ω@<1%THD
Po=5.2W, RL=4Ω@<10%THD
- 供电VDD=4.2V、升压 PVDD=7.5V
Po=4.7W, RL=4Ω@<1%THD
Po=5.7W, RL=4Ω@<10%THD

应用

- 互联网智能音箱
- 车载、扩音器、插卡音、收音机等多媒体音
- TV、GPS、DAB、MP3、MP4、MP5、CD
- 数码相机、平板电脑、手掌游戏机
- 安防、工控、医疗设备等

典型应用图

